



Imprimantă HP Color LaserJet Enterprise M554dn

Performanțe pentru orice cerințe de afaceri



Această imprimantă este concepută să funcționeze numai cu cartușe cu cip HP nou sau reutilizat și utilizează măsuri dinamice de securitate pentru blocarea cartușelor cu cip non-HP. Actualizările periodice ale firmware-ului mențin eficiența acestor măsuri și blochează cartușele care au funcționat anterior. Un cip HP reutilizat permite utilizarea cartușelor refolosite, recondiționate și reumplute. Mai multe informații la: <http://www.hp.com/learn/ds>



Low energy



Auto on/off



HP Web Jetadmin



HP Planet Partners

Cel mai sigur mediu de imprimare de la HP¹

- Codul de operare (BIOS) este verificat automat la pornire și se repară singur dacă este compromis.
- Certificat Common Criteria² pentru monitorizarea continuă a activității memoriei în scopul detectării și opririi atacurilor în timp real.
- Firmware-ul este verificat automat în timpul pornirii, pentru a se determina dacă acesta este un cod autentic, semnat digital de HP.
- Conexiunile de rețea de ieșire ale imprimantei sunt inspectate pentru a opri solicitările suspecte și a contracara atacurile de tip malware.
- Protejează datele stocate în imprimantă, cum ar fi chei, parole, certificate și altele, cu modulul HP Trusted Platform Module integrat.³

Ușor de folosit, simplu de gestionat

- Firmware-ul HP FutureSmart poate fi actualizat cu cele mai recente caracteristici⁴, pentru a-ți optimiza investiția pentru următorii ani.
- Centralizează controlul mediului de imprimare cu HP Web Jetadmin și crește eficiența firmei.⁵
- Facilitează fluxurile de lucru la nivelul flotei de dispozitive cu o experiență de utilizare uniformă și pictograme intuitive, similare celor de pe tablete.
- Obține rezultate consecvente, de calitate superioară, cu o tehnologie care ajustează automat setările de imprimare în funcție de tipul hârtiei.
- Lucrează mai rapid. Crește productivitatea cu viteze mari de imprimare, de până la 33 de pagini pe minut.⁶

Productivitate îmbunătățită pentru grupurile de lucru

- Oferă-le grupurilor de lucru ce au nevoie pentru a reuși. Alege și implementează simplu sute de soluții de la HP și de la terți.
- Accesezi, imprimi și partajezi simplu resursele prin rețeaua Ethernet integrată și, opțional, printr-o conexiune wireless.⁷
- Imprimă direct de la ecranul color de 6,9 cm (2,7 inch).
- Nu mai petreci atât de mult timp încărcând hârtie, datorită tăvii de alimentare opționale care oferă o capacitate suplimentară de 1.200 de coli.

Sustenabilitatea este o decizie inteligentă

- Economisește hârtie imediat ce o scoți din cutie. Imprimarea față-verso (duplex) este setată în mod implicit pentru economii automate.⁸
- Contribuie la reducerea risipei de hârtie și toner imprimând doar lucrările cu adevărat necesare cu HP Roam pentru firme.⁹
- Fă economii inteligente folosind doar energia care îți trebuie, cu tehnologia HP Auto-On/Auto-Off.¹⁰
- Redu impactul asupra mediului. Contează pe reciclarea simplă și gratuită a cartușelor prin programul HP Planet Partners.¹¹

Prezentarea produsului

Este prezentat produsul HP Color LaserJet Enterprise M554dn

1. Sertar de ieșire de 250 coli
2. Ușă frontală de acces la cartușele de toner originale HP cu JetIntelligence
3. Imprimare automată față-verso (implicită)
4. Ecran grafic color de 6,9 cm (2,7 inch) cu tastatură cu 24 de taste
5. Spațiu pentru integrare soluții hardware (pentru conectarea accesoriilor și dispozitivelor de la terți)
6. Port USB ușor accesibil
7. Comutator comod de pornire/oprire, frontal
8. Ușă în partea dreaptă pentru eliminarea blocajelor și acces la unitatea de fuziune
9. Tava 1 multifuncțională de 100 de coli
10. Tava 2 de intrare de 550 coli, pentru capacitate totală de alimentare de 650 coli
11. Slot pentru încuietoare tip cablu antifurt
12. Port de rețea Gigabit Ethernet
13. Port de imprimare USB 2.0 de mare viteză
14. Port USB 2.0 de mare viteză pentru dispozitive de la terți



Accesorii, consumabile și asistență

Consumabile ⁷	B5L36A Kit cuptor 220 V, pentru HP Color LaserJet B5L36A (Randament mediu de 150.000 pagini)
	B5L37A Unitate de colectare a tonerului HP Color LaserJet B5L37A (Randament mediu de 54.000 pagini)
	W2120A Cartuș de toner LaserJet original HP 212A negru (~5.500 pagini)
	W2120X Cartuș de toner LaserJet original de capacitate extinsă HP 212X negru (13.000 de pagini)
	W2121A Cartuș de toner LaserJet original HP 212A cyan (4.500 de pagini)
	W2121X Cartuș de toner LaserJet original de capacitate extinsă HP 212X cyan (10.000 de pagini)
	W2122A Cartuș de toner LaserJet original HP 212A galben (4.500 de pagini)
	W2122X Cartuș de toner LaserJet original de capacitate extinsă HP 212X galben (10.000 de pagini)
	W2123A Cartuș de toner LaserJet original HP 212A magenta (4.500 de pagini)
	W2123X Cartuș de toner LaserJet original de capacitate extinsă HP 212X magenta (10.000 de pagini)
Accesorii	3JN69A Accesoriu HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless
	4QL32A Citiitor USB securizat HP Legic
	8FP31A HP Jetdirect LAN Accessory
	B5L28A Porturi USB interne HP
	B5L34A Tavă pentru 550 de coli HP Color LaserJet
	X3D03A Citiitor de carduri de proximitate HP USB universal
	Y7C05A Citiitor de apăsări de taste HP2 HP
Service și asistență	U8CG3E service HP în următoarea zi lucrătoare pentru Color LaserJet M55x timp de 3 ani
	U8CHOE – service HP în următoarea zi lucrătoare pentru Color LaserJet M55x timp de 4 ani
	U8CH1E – service HP în următoarea zi lucrătoare pentru Color LaserJet M55x timp de 5 ani
	U8CJ4PE – service HP post-garanție în următoarea zi lucrătoare pentru Color LaserJet M55x timp de 1 an
	U8CJ7PE – service HP post-garanție în următoarea zi lucrătoare pentru Color LaserJet M55x timp de 2 ani
	U9JT1E – serviciu de instalare HP cu configurare de rețea pentru scanner și imprimantă personale (1 unitate)

Specificații tehnice

Model	Imprimantă HP Color LaserJet Enterprise M554dn
Număr produs	7ZU81A
Funcții	Imprimare
Panou de control	Ecraan grafic color QVGA LCD de 6,86 cm cu tastatură cu 24 de taste
Imprimare	
Tehnologie de imprimare	Laser
Viteză de imprimare ¹	Alb-negru (A4, normal): Până la 33 ppm; Color (A4, normal): Până la 33 ppm; Alb-negru (A4, duplex): Până la 33 ipm; Color (A4, duplex): Până la 33 ipm;
Prima pagină evacuată ²	Alb-negru (A4, pregătit): În numai 6,7 s; Color (A4, pregătit): În numai 7,6 s; Alb-negru (A4, repaus): În numai 9 s; Color (A4, repaus): În numai 9 s;
Rezoluție de imprimare	Alb-negru (optim): HP ImageREt 3600; Culoare (optim): HP ImageREt 3600; Tehnologie: HP ImageREt 3600, calibrare Pantone;
Ciclu de funcționare lunar	Până la 80.000 pagini A4; Volum de pagini lunar recomandat: 2.000–8.500
Funcții software inteligente ale imprimantei	Apple AirPrint™, certificat Mopria, HP ePrint, ROAM opțional pentru imprimare simplă, platformă de extensibilitate deschisă, firmware FutureSmart, tehnologie Instant-On, tehnologie HP Auto-On/Auto-Off, USB ușor accesibil, imprimare față-verso, spațiu disponibil pentru integrare soluții hardware, afișaj color de 2,7" cu tastatură cu 10 taste, imprimarea mai multor pagini pe coală (2, 4, 6, 9, 16), colationare, filigrane, stocare lucrări de imprimare
Limbaje de imprimare standard	HP PCL 6; HP PCL 5c; emulare HP Postscript de nivel 3, imprimare PDF nativă (v 1.7), XPS
Fonturi și seturi de fonturi	105 fonturi interne TrueType scalabile în HP PCL, 92 fonturi interne scalabile în emularea HP Postscript de nivel 3 (simbol Euro încorporat); 1 font intern Unicode (Andale Mono WorldType); 2 fonturi interne Windows Vista 8 (Calibri, Cambria); soluții de f
Zonă de imprimare	Marginile imprimării Sus: 2 mm garantat/5 mm imagine asigurată, Jos: 2 mm garantat/5 mm imagine asigurată, Stânga: 2 mm garantat/5 mm imagine asigurată, Dreapta: 2 mm garantat/5 mm imagine asigurată; Suprafață maximă de imprimare : 212 x 352 mm
Imprimare duplex	Automat (standard)
Viteză procesor	1,2 GHz
Conectivitate	
Standard	1 x USB 2.0 de mare viteză pentru dispozitive; 2 x USB 2.0 de mare viteză, gazdă; 1 x rețea Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX; spațiu disponibil pentru integrare soluții hardware
Opțional	Accesorii HP JetDirect 3100w BLE/NFC/Wireless 3JN69A; Accesorii HP JetDirect LAN 8FP31A
Wireless	Opțional, activat cu achiziționarea unui accesoriu hardware
Capabilitate de imprimare mobilă ³	HP ePrint; Apple AirPrint™; certificat Mopria™; ROAM opțional pentru imprimare simplă
Protocoale de rețea acceptate	Prin soluție încorporată de lucru în rețea: TCP/IP, IPv4, IPv6; imprimare: port TCP-IP 9100 mod direct, LPD (doar raw), imprimare prin Servicii web, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, imprimare FTP, Google Cloud Print; DESCOPERIRE: SLP, Bonjour, Descope
Capabilitățile rețelei	Da, prin serverul de imprimare încorporat HP Jetdirect Ethernet (standard), acceptă: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; suport 802.3az (EEE) pentru Fast Ethernet și Gigabit Ethernet; IPsec (standard); conexiune radio wireless Wi-Fi 802.11b/g/n/2,4/5 GHz (opțional)
Memorie	Standard: 1 GB ; Maxim: 1 GB
Manipulare suport	
Numărul tăvilor pentru hârtie	Standard: 2 ; Maxim: 3
Tipuri suport	Hârtie (simplă, ușoară, de corespondență, reciclată, semigrea, grea, semigrea lucioasă, grea lucioasă, foarte grea, foarte grea lucioasă, carton, cartelă lucioasă), folie transparentă color, etichete, plic, preimprimată, pre-perforată, colorată, aspră, film opac, definit de utilizator
Dimensiune suport	Particularizate (metric): Tava 1: 76 x 127 – 216 x 356 mm; tava 2: 102 x 148 – 216 x 297 mm; tavă opțională: 102 x 148 – 216 x 356 mm Acceptate (metric): Tava 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K, plicuri (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); particularizat: 76 x 127 – 216 x 356 mm; tava 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K; particularizat: 102 x 148 – 216 x 297 mm; tavă 3 opțională: A4, RA4, A5, B5 (JIS), 16K; particularizat: 102 x 148 – 216 x 356 mm

Model	Imprimantă HP Color LaserJet Enterprise M554dn
Număr produs	7ZU81A
Manipulare suport	Intrare standard: Tavă multifuncțională de 100 de coli, tava de alimentare 2 de 550 de coli Ieșire standard: Sertar de ieșire de 250 coli Intrare opțională: Tava 3 de intrare, de 550 coli
Greutate suport	Tava 1: 60-220 g/m ² (hârtie simplă), 105-220 g/m ² (hârtie lucioasă); Tava 2: 60-220 g/m ² (hârtie simplă), 105-220 g/m ² (hârtie lucioasă); tava 3 opțională: 60-220 g/m ² (hârtie simplă), 105-220 g/m ² (hârtie lucioasă)
Capacitate de intrare	Tava 1: Coli (hârtie 75 g/m ²): 100; folii transparente, carton (163 g/m ²): 50; carton (216 g/m ²): 30; plucuri: 10 Tava 2: Coli (hârtie 75 g/m ²): 550; etichete, carton (163 g/m ²), folii transparente: 200 Tava 3: Coli (hârtie 75 g/m ²): 550; etichete, carton (163 g/m ²), folii transparente: 200 Maxim: Până la 1.200 coli
Capacitate de ieșire	Standard: Până la 250 coli Plucuri: Până la 10 plucuri Suport transparent: Până la 100 de coli Maxim: Până la 250 coli
Sisteme de operare compatibile	SO client Windows (32/64 biți): Win10, Win8.1, Win7 Ultimate, SO mobil - iOS, Android; Mac: Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, Apple® macOS Catalina v10.15; driver de imprimare separat PCL6; pentru mai multe informații despre sistemele de operare acceptate, accesează http://www.support.hp.com , introdu numele produsului și fă o căutare, fă clic pe Ghiduri de utilizare, introdu numele produsului și caută Ghidul de utilizare, caută (Numele produsului) – Ghid de utilizare, caută secțiunea Sisteme de operare acceptate; Driver de imprimare UDP PCL6/PS, Sisteme de operare acceptate: pentru mai multe informații despre sistemele de operare acceptate, consultă http://www.hp.com/go/upd
Sisteme de operare de rețea compatibile	Windows Server 2008 R2 pe 64 biți, Windows Server 2008 R2 pe 64 biți (SP1), Windows Server 2012 pe 64 biți, Windows Server 2012 R2 pe 64 biți, Windows Server 2016 pe 64 biți, Windows Server 2019 pe 64 biți, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp și XenDesktop 7.6, server Novell iPrint, certificare pentru kitul Citrix Ready - până la Citrix Server 7.18; pentru mai multe informații, consultă http://www.citrixready.citrix.com ; Linux: pentru mai multe informații, consultă http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing ; Unix: pentru mai multe informații, consultă http://www.hp.com/go/unixmodelscripts ; driver de imprimare UDP PCL6/PS; pentru mai multe informații despre sistemele de operare acceptate, accesează http://www.support.hp.com , introdu numele produsului și caută detalii, fă clic pe Ghiduri de utilizare, introdu numele produsului și caută Ghidul de utilizare, caută (Numele produsului) – Ghid de utilizare, caută secțiunea Sisteme de operare acceptate; Driver de imprimare UDP PCL6/PS, Sisteme de operare acceptate: pentru mai multe informații despre sistemele de operare acceptate, consultă http://www.hp.com/go/upd
Cerințe minime de sistem	Windows: 2 GB de spațiu disponibil pe hard disk, conexiune de Internet sau port USB, browser pentru internet. Pentru cerințe suplimentare de hardware pentru SO, consultă http://www.microsoft.com Mac: 2 GB de spațiu disponibil pe hard disk, conexiune de Internet sau port USB, browser pentru internet. Pentru cerințe suplimentare de hardware pentru SO, consultă http://www.apple.com
Software inclus	În cutie nu sunt incluse soluții software, numai la http://www.hp.com , http://www.123.hp.com
Gestiunea securității	Gestionarea identității: autentificare Kerberos; autentificare LDAP; 1000 de coduri PIN pentru utilizatori; soluții (opționale) de autentificare avansate de la HP și de la terți (de exemplu: cititoare de ecusoane); rețea: IPsec/firewall cu certificat; cheie prepartajată; și autentificare Kerberos; acceptă plug-inul de configurare IPsec WJA-10; autentificare 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; certificate; listă de control al accesului; date: criptarea unității de stocare; PDF și e-mail criptate (utilizează bibliotecile criptografice validate cu FIPS 140 de la Microsoft); ștergere securizată; SSL/TLS (HTTPS); acreditări criptate; dispozitiv: slot pentru încuietore de securitate; dezactivare port USB; spațiu disponibil pentru integrare de soluții hardware pentru soluții de securitate; funcție de detectare a intruziunilor, cu tehnologie Red Balloon Security (monitorizare constantă în dispozitiv, pentru detectarea atacurilor); inițializare sigură HP Sure Start (verificarea integrității BIOS-ului, cu capabilitate de reparare automată); liste de acces permis (încarcă numai cod corespunzător, cunoscut în fișiere DLL, EXE etc.); modul Trusted Platform Module (TPM) încorporat; HP Connection Inspector; gestionarea securității: compatibilitate cu HP JetAdvantage Security Manager, mesajele Syslog referitoare la securitatea dispozitivului sunt procesate și pot fi accesate în cadrul instrumentelor SIEM, precum Arcsight și Splunk
Gestionarea imprimantei	HP Printer Assistant, HP Device Toolbox, software HP Web JetAdmin, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent, Kit de resurse administrator imprimantă pentru driverul de imprimare universal HP (utilitar configurare driver)
Dimensiuni și greutate	
Dimensiuni imprimantă (L x l x h)	Minim: 458 x 479 x 400 mm; Maxim: 820 x 785 x 400 mm
Dimensiuni pachet (L x l x î)	600 x 500 x 598 mm
Greutate imprimantă	27,5 kg
Greutate pachet	31,3 kg
Mediu de funcționare	Temperatură: 10 – 32,5 °C Umiditate: 30 – 70% umiditate relativă
Condiții de depozitare	Temperatură: -20 – 40 °C
Acustică	Emisii de putere acustică: 6,4 B(A) (imprimare la 33 ppm) Emisii de presiune acustică: 51 dB(A) (imprimare la 33 ppm)
Alimentare curent	Cerințe: Tensiune de intrare: 200-240 V c.a., 50 Hz; Consum: 589 wați (imprimare), 28,5 wați (pregătit), 2,17 wați (repaus), 0,07 wați (oprire automată/pornire manuală), 0,48 wați (oprire/pornire automată/activare prin LAN); Consum tipic de energie (TEC)¹: Energy Star 3.0: 0,395 kWh/săptămână; Blue Angel: 1,203 kWh/săptămână; Tip sursă de alimentare: Sursă de alimentare internă (încorporată) de 220 V;
Tehnologie cu caracteristici de economisire a energiei	Tehnologie HP de pornire/oprire automată; tehnologie Instant-on
Certificări⁵	CISPR 22:2008 (Internațional) Clasa A, CISPR 32:2012 (Internațional)/EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (Internațional)/EN 55035:2017, EN 55024:2010+A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Alte aprobări EMC în conformitate cu cerințele din fiecare țară/regiune. Blue Angel; CECP; certificat ENERGY STAR®; EPEAT® Silver Certificat Blue Angel⁶ Da, Blue Angel DE-UZ 205 – garantat numai dacă se utilizează consumabile HP originale
Specificații privind impactul de durată	Fără mercur
Țara de origine	Fabricat în Japonia
Ce se găsește în cutie?	Imprimantă HP Color LaserJet Enterprise M554dn; patru cartușe de toner LaserJet HP preinstalate (5.500 pagini alb-negru și 3.500 pagini cyan, magenta, galben combinate); unitate de colectare a tonerului; documentație în cutie; cablu de alimentare
Garanție² 2,8 kWh/săptămână (Blue Angel); 0,653 kWh/săptămână (Energy Star 3.0)	Garanție un an, următoarea zi lucrătoare, la sediu. Opțiunile de garanție și asistență variază în funcție de produs, țară/regiune și cerințele legale locale. Consultați http://www.hp.com/support pentru informații despre opțiunile de servicii și asistență HP premiate, aplicabile pentru țara/regiunea dvs.

Note de subsol

¹ Cele mai avansate funcții de securitate integrate sunt disponibile pe dispozitivele HP Enterprise și HP Managed cu firmware HP FutureSmart 4.5 sau versiuni mai recente. Afirmatie bazată pe analiza efectuată de HP asupra datelor publicate în 2019, referitoare la caracteristicile imprimantelor competitive din această clasă. Doar HP oferă o combinație de caracteristici de securitate pentru detectarea, oprirea atacurilor și recuperarea în urma acestora prin repornirea cu reparație automată a sistemului, în conformitate cu orientările NIST SP 800-193 pentru securitatea cibernetică a dispozitivelor. Pentru o listă de produse compatibile, vizitați <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Pentru informații suplimentare, vizitați <http://www.hp.com/go/PrinterSecurityClaims>.

² Certificatele terță parte se bazează pe cerințele Standardului ISO/IEC 15408 privind Criteriile comune de evaluare a securității tehnologiei informației începând din mai 2019. Certificatul este valabil pentru dispozitivele HP Enterprise și Managed care rulează versiunea de firmware HP FutureSmart 4.5.1 sau o versiune mai recentă. Pentru informații suplimentare, consultați:

<https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf>.

³ Utilizarea accesoriului HP Trusted Platform Module poate necesita un upgrade de firmware.

⁴ Unele caracteristici activate prin upgrade-urile firmware-ului HP FutureSmart viitoare pot să nu fie disponibile pe dispozitivele mai vechi dacă, de exemplu, caracteristicile fizice ale produsului limitează funcționalitatea noilor caracteristici.

⁵ HP Web Jetadmin este gratuit și este disponibil pentru descărcare la <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.

⁶ Măsurare efectuată conform ISO/IEC 24734, excluzându-se primul set de documente de test. Pentru mai multe informații, vizitați <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Viteza exactă depinde de configurația sistemului, de aplicația software, de driver și de

⁷ Performanța wireless depinde de mediul fizic și de distanța până la punctul de acces și poate să fie limitată în timpul conexiunilor VPN active.

⁸ În funcție de specificațiile privind configurarea pentru țara respectivă.

⁹ Pentru a activa HP Roam, unele dispozitive pot necesita actualizarea firmware-ului și un accesoriu opțional pentru a adăuga capabilitățile de semnalizare Bluetooth® Low Energy (BLE). Poate fi necesar un abonament. Pentru mai multe informații, vizitează <http://www.hp.com/go/roam>.

¹⁰ Capabilitățile pentru tehnologia HP de pornire/oprire automată depind de imprimantă și de setări. Poate fi necesar un upgrade de firmware.

¹¹ Disponibilitatea programului variază. Pentru mai multe informații, vizitează <http://www.hp.com/recycle>.

Denegări privind specificațiile tehnice

¹ Măsurată utilizând ISO/IEC 24734, exclude primul set de documente ale testului. Pentru informații suplimentare, vizitați <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Viteza exactă depinde de configurația sistemului, de aplicația software, de driver și de complexitatea documentului.

² Valori măsurate utilizând ISO/IEC 17629. Pentru mai multe informații, vizitați <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Viteza exactă depinde de configurația sistemului, de aplicația software, de driver și de complexitatea documentului.

³ Pentru a activa HP Roam, unele dispozitive pot necesita actualizarea firmware-ului și un accesoriu opțional pentru a adăuga capabilitățile de semnalizare Bluetooth® Low Energy (BLE). Clientul poate cumpăra accesoriul HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless sau RadBeacon USB. Poate fi necesar un abonament. Pentru mai multe informații, vizitează <http://www.hp.com/go/roam>.

⁴ Consumul tipic de energie (TEC) reprezintă energia tipică consumată de un produs într-o (1) săptămână, măsurată în kilowați-oră (kWh).

⁵ Are înregistrare EPEAT® unde este cazul. Înregistrarea EPEAT variază în funcție de țară. Pentru starea înregistrării după țară, consultați <http://www.epeat.net>.

⁶ Cerințele de alimentare depind de țara/regiunea în care se vinde imprimanta. Nu modifica tensiunile de funcționare. Astfel de modificări vor duce la deteriorarea imprimantei și la anularea garanției produsului. Valoarea Blue Angel se bazează în mod tipic pe măsurarea dispozitivului de 230 V.

⁷ Capacități medii de imprimare în culori combinate (C/M/Y) și în alb-negru declarate pe baza ISO/IEC 19798, la imprimare continuă. Capacitățile reale variază substanțial în funcție de imaginile imprimate și de alți factori. Pentru detalii, vizitează <http://www.hp.com/go/toneryield>. Cartușele din cutia HP Color LaserJet Enterprise M554 pot avea o capacitate mai mare decât cea specificată pentru imprimantele fabricate înainte de 2021.

